

3031-10

NISHIZAWA

Analog Tester
アナログテスタ



受け継がれる、アナログの基本。



MADE IN JAPAN



3031-10 | TESTER

標準価格 税別¥11,000 (税込 ¥12,100)

- ベーシックなアナログテスタ
- コンクリート上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ構造
- AC 250 V までの電圧に対する保護
- 電池チェック機能
- LEDチェック機能
- テストリード/携帯用ケース付属
- 適合規格
安全性 EN61010-1:2001 CATⅢ 600V
EMC EN61326-2-2:2006



9031テストリード

9087携帯用ケース

仕様

項目	最大目盛値	許容差	備考
DC 電圧	0.3 / 3 / 12 / 30V 120 / 300 / 600V	最大目盛値の±2.5%	20kΩ/V (0.3Vは16.7kΩ/V)
AC 電圧	12 / 30 / 120V 300 / 600V	最大目盛値の±2.5% (12V は±4%)	9kΩ/V
DC 電流	60μ / 30m / 300mA	最大目盛値の±3%	内部電圧降下 (公称値) 300mV
抵抗	0~3k / 30k / 300k / 3MΩ	目盛長の±3%	中央目盛値 30Ω
電池チェック	0.9V to 1.8V	最大目盛値±6%	負荷抵抗 10Ω
LEDチェック	○	—	—
温度	測定不可: 温度目盛 (TEMP) はありますが、 サーミスタプローブは製造終了	—	—
使用温度・湿度範囲	0~40°C, 80%RH 以下 (結露無きこと)		

標準付属品

9031テストリード、9087携帯用ケース、単3形マンガン乾電池 (R6P)×2、取扱説明書

設計から検査まで自社一貫生産体制。

長野県坂城町の自社工場で、設計から製造・検査までを一貫して行う体制を構築。それぞれの工程を自社で見届けることで、安定した品質を支えています。国際規格はもちろん、厳格な検査基準を設定。2006年にはデミング賞実施賞を受賞するなど、徹底した品質管理を行っています。



株式会社 西澤電機計器製作所

Nishizawa Electric Meters Manufacturing Co., Ltd.

本 社

〒389-0601 長野県埴科郡坂城町坂城 6249

製品に関するお問い合わせはこちら

TEL: 0268-82-2900 (8:30 ~ 17:30 土・日・祝日を除く)

<https://www.nisic.co.jp/>